

RESPIREX DİELEKTRİK ÇİZME KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN BAKIMI

Lütfen tüm güçlü kimyasalların veya diğer bulaşan türlerin mümkün olan en kısa sürede yıkandığından emin olun. Eğer çizme kullanımdan sonra düzenli olarak yıkanmazsa veya çizmeden belirli kimyasallar, katı-sıvı yağlar çıkarılmaz ise ciddi sonuçlar doğurabilir. Ayakkabı kesilir veya hasar görürse, belirtilen düzeyde koruma sağlamaya devam etmeyecektir. Kullanıcının maksimum koruma almaya devam etmesini sağlamak için, herhangi hasarlı bir çizme derhal değiştirilmelidir. Çizmenin astarı da zaman zaman yumuşak bir deterjanla silinmelidir. Botları kuruturken 50°C'yi aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın. Çizmelerin ambalajı, çizmeleri kullanılabileceği kadar koruyacak şekilde tasarlanmıştır. Aşırı sıcaklıklarda depolama, kullanım ömrünü etkileyebilir ve bundan kaçınılmalıdır.

KULLANIM ÖMRÜ

Workmaster™ Dielektrik çizmeler yalnızca -20°C den +70°C sıcaklık aralığında kullanım için uygundur. Bu aralığın dışındaki uygulamalar için alternatif çizmeler kullanılmalıdır. Workmaster™ Dielektrik çizmelerin raf ömrü 10 senedir. 10 yıl kullanılmayan tüm çizmeler değiştirilmelidir. Üretim tarihi çizme üzerinde açıkça belirtilmiştir.

BAKIM

İlk kullanım tarihi çizmenin yan tarafındaki dikdörtgen kutuya tarih yazılmalıdır. Çizmeler giyilmeden önce görsel olarak incelenmeli, çizmede kesik ve aşınma olup olmadığı kontrol edilmelidir. Hasar meydana gelmişse, çizmeler test edilmiş/sertifikalı yeni bir Dielektrik çizme ile hemen değiştirilmelidir. Topuğun ortasındaki 6 mm'lik delik dışında, çizmelerin mavi kauçuk tabandan gelen sarı kalıpları gözlemleniyorsa, bu, kauçuk tabanın aşındığını ve Dielektrik çizmelerin hemen değiştirilmesi gerektiğini gösterir. 1 yıllık kullanımdan sonra çizmeler elektriksel olarak yeniden test edilmelidir. Bunu ISO 9001 sertifikasına sahip ve UKAS akkreditasyonlu laboratuvara sahip olan RESPIREX INTERNATIONAL LTD yapabilir. Detaylar için yerli distribütöre başvurulabilir. Onaylanmamış – sertifikası olmayan ayakkabılar hiçbir koşulda canlı çalışma için veya kullanıcının canlı elektrik akımlarına veya elektrik alanlarına maruz kalma riskinin olduğu durumlarda kullanılmamalıdır.