

## Wolf® Şarj Edilebilir Fener Şarj Cihazı



- Wolf Şarj Edilebilir Torç Şarj Cihazı Bankası, kolay montaj ve alan yönetimi için tasarlanmıştır.
- Hem 100-254VAC hem de 12-24VDC araç şarj sistemlerini destekler.
- Wolf R-50 ve R-55 Şarj Edilebilir Torçlar için pratik şarj etme ve depolama imkanı sunar.
- Güvenli alan içi ve araç içi kullanım için tasarlanmıştır.
- Farklı montaj açılarına sahip olarak monte edilebilir.
- EN1789:2000 6.3.5 standartlarını aşarak, şok koşullarında torç tutma kapasitesi 40G'ye kadar sağlar (EN1789, 15G gerektirir).
- Hızlı ve kolay kurulum.
- Dar alanlarda ekstra esneklik sağlamak için ayarlanabilir montaj noktaları.
- Hızlı ve düzenli kablo yönetimi.
- Uzun ömürlü alüminyum ve çelik kaplama bağlantılar.
- Hızlı şarj: %90 şarj 1,5 saatte, tam şarj 3 saatte yapılır.

## TEKNİK BİLGİLER

## ŞARJ EDİLEBİLİR FENER ŞARJ CİHAZI

ÜRÜN REFERANSI	RC-203	RC-204	RC-205	RC-303	RC-304	RC-305
ÜRÜN AÇIKLAMASI	Şarj Edilebilir Fener Şarj Cihazı					
FENER SAYISI	3	4	5	3	4	5
CİHAZ STANDARTLARI	BS EN 1789:2000 Medikal Araçlar ve Ekipmanlar 6.3.5					
İZOLASYON SINIFI	III					
YAPI(KASA)	Termoplastik					
giriş voltajı	12-24VDC			100-254VAC		
maksimum akım	4.5A	6A	7.5A	4.5A	6A	7.5A
şarj süresi	90% in 1.5 saatte/ Tam Şarj 3 saatte					
ıp koruma sınıfı	IP20					
ağırlık	1.3kg	1.7kg	2.1kg	2.2kg	2.6kg	3.0kg
Mounting	Duvara Montaj / Düz Yüzey /Duvara ve Yüzeye Montaj					
uyumlu fenerler	R-50 / R-55					

